

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança **DESLIGUE** a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério: Comprimento X Potência do metro do perfil SLED 9067 + 20%:

COMPRIIMENTO DO PERFIL	até 1m	entre 1 a 1.5m
Potência 18W	18W (12Vx1.5A)	30W (12Vx2.5A)

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída **SEMPRE** deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.

Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

Potência do Produto: 18W/ por metro (consumo)

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado / pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Faça uma abertura na superfície (A) com largura de 46mm x o comprimento da peça.
2. Conecte os fios do perfil na fonte (B). A fonte é remota ao perfil.
3. Coloque o perfil (C) lateralmente no nicho e após, rotacione-o na posição correta de instalação, após encaixar, fixe os parafusos do perfil ao drywall, após a fixação, dê o acabamento na superfície.

APLICAÇÃO

Gesso e drywall

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

FIXAÇÃO DO PERFIL

