

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério. Comprimento X Potência do metro do perfil + 20% de segurança. Até 1.00 metro - utilizar fonte de 18W (12V x 1.5 A) Entre 1.00 a 2.50 metros - utilizar fonte de 30W (12V x 2,5A).

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.

Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

Potência do Produto: 9,6W/ por metro (consumo)

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K

Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e/ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Faça o nicho no gesso com 18 mm x o comprimento do produto(A).
2. Conecte o cabo de alimentação a fonte (B). Por ser externa, a fonte poderá ser instalada remotamente (ou seja, distante da peça instalada).
3. Insira o perfil SLED 9002 no nicho (C).

APLICAÇÃO

Drywall e gesso.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (Não acompanham o produto)

Alicate de corte

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

FIXAÇÃO DO PERFIL

